

## Бензиновый генератор Atlas Copco QEP 5 50Hz с однофазным током

Портативный генератор Atlas Copco QEP 5 с бензиновым двигателем Honda GX270 мощностью 5.7 кВт и альтернатором мощностью 3,4 кВА (3,1 кВт) для обеспечения однофазным электричеством строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта. При нагрузке в 75 процентов бензиновый двигатель потребляет топливо со скоростью 1.66 литров в час. Таким образом, топливный бак объемом 11 литров израсходуется не менее чем через 6.6 часов непрерывной работы.



### Технические характеристики

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Напряжение, В:                      | 230         |
| Максимальная мощность, Вт:          | 4600        |
| Максимальная мощность, ВА:          | 5100        |
| Резервная мощность, Вт:             | 3900        |
| Резервная мощность, Ва:             | 4200        |
| <b>Разъемы питания:</b>             |             |
| SCHUKO 230V 16A IP54:               | 1           |
| 2P+T CEE 230V 16A IP44:             | 1           |
| <b>Двигатель:</b>                   |             |
| Модель:                             | Honda GX270 |
| Мощность, кВт:                      | 5.7         |
| Скорость вращения:                  | 3000        |
| Пуск:                               | Ручной      |
| Объем бака, л:                      | 11          |
| <b>Автономность/расход топлива:</b> |             |

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| При нагрузке 75%:                               | 6.63 ч (1.66 л/ч) |
| При нагрузке 100%:                              | 4.95 ч (2.22 л/ч) |
| <b>Уровень шума:</b>                            |                   |
| Мощность звука, L <sub>WA</sub> (dB(A)):        | 97                |
| Звуковое давление, L <sub>pA</sub> (dB(A) 7 м): | 71                |
| <b>Габариты и вес:</b>                          |                   |
| Габариты (ДхШхВ), мм:                           | 729х500х536       |
| Вес, кг:                                        | 61                |

## Особенности

Большой топливный бак. Топливный кран. Ручной пуск. Защита двигателя по низкому уровню масла. Защитная крышка. Низкий уровень шума (нормы CE). Розетки и тепловая защита.

## Стандартная комплектация

Ручной пуск. Большой топливный бак. Топливный кран. Защита двигателя по уровню масла. Розетки. Тепловая защита. Защитная верхняя крышка.

## Дополнительные опции

Комплект колес. Автоматический регулятор напряжения. Автоматический выключатель. Счетчик часов.

## Презентация линейки генераторов серии QEP на английском языке

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_